

GenSet



MG 10/6 S-R



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244
E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

**GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO
USCITA TRIFASE DA 10 KVA E MONOFASE DA 8,25 KVA
MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN**

Dotazioni di serie	<ul style="list-style-type: none">+ Batteria 12 V incorporata+ 1 presa trifase CEE 400V - 16A+ 1 presa monofase CEE 230V - 32A+ 1 presa monofase CEE 230V - 16A+ Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto+ Protezioni per uscite di potenza+ Selettore di tensione+ Interruttore differenziale salvavita+ Voltmetro+ Contatore+ Pulsante stop d'emergenza+ Gancio centrale di sollevamento
Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine	<ul style="list-style-type: none">+ Versioni con tensioni diverse
Accessori a richiesta	<ul style="list-style-type: none">+ Trolley: due ruote e maniglie+ Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)+ Comando a distanza START/STOP (cavo 20 m)
Potenza acustica	<ul style="list-style-type: none">+ Lwa 97 (72 dB a 7 m)
Generatore CA 50Hz	<ul style="list-style-type: none">+ Tipo: sincro+ Potenza trifase (emergenza): 10kVA - 400V+ Potenza trifase (continua): 9kVA - 400V+ Potenza monofase (massima): 8,25kVA - 230V+ Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore Diesel 3000 giri/min	<ul style="list-style-type: none">+ Tipo: Lombardini 25LD330/2 - 2 cil. - 654 cm³+ Potenza massima: 12,6 hp (9,3 kWm)+ Avviamento: elettrico (12Vcc)+ Raffreddamento: aria+ Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 l/h
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">+ Classe d'isolamento: H+ Temperatura ambiente: 40 °C (*)+ Altitudine di riferimento: 1000 m (*)+ Grado di protezione: IP 23+ Capacità serbatoio carburante: 10,5 l+ Dimensioni (Lu x La x H): 1000 x 560 x 715 mm+ Peso a vuoto: 190 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.